

Spickzettel Angriffstrupp

Passend zu Wettbewerbsbestimmungen von 2012, Version 1.1

(nach Einsatzbefehl GrFü Wiederholung)

„Zum Einsatz fertig!“

(nach Ankuppeln Verteiler mit Sichtkontakt zum Ma)

„Wasser marsch!“

(nach Bereitstellung C-Schläuche mit C-Rohr und Schlauchhalter beim GrFü)

„Angriffstrupp einsatzbereit!“

(nach Einsatzbefehl GrFü Wiederholung)

„Angriffstrupp: Zur Abriegelung mit B-Rohr zur rechten Gebäudeseite vor! Trupp verlegt Leitung selbst!“

(nach Ankuppeln B-Rohr/Stützkrümmer an B-Schlauch)

„B-Rohr Wasser marsch!“

Zeittakt B-Leitung zum Verteiler

Start: Übertreten der Grundlinie

Ende: "Wasser marsch!" durch ATrFü

Zeittakt B-Rohr

Start: Übertreten der Verteilerlinie

Ende: Abklappen Übungsziel

Sonderprüfung

Knoten

5.5.1. Der Angriffstrupp wiederholt das Kommando „Zum Einsatz fertig!“, verlegt 2 B Schläuche, die in einem markierten Bereich gekuppelt werden und setzt den Verteiler. Er kuppelt die B-Leitung an den Verteiler an. ATrFü eilt zum markierten Platz in das Blickfeld des Ma und befiehlt: „Wasser Marsch!“ Beim „Wasser-Marsch!“ - Kommando müssen sich die Kupplungen innerhalb der Markierung befinden. Der Angriffstruppmann sichert den Verteiler bis die B-Leitung gefüllt ist. Währenddessen kann der ATrFü die 6 C-Schläuche und die Einsatzrüstung des ATr vom Fahrzeug zum Verteilerbereich holen. Das Kuppeln der beiden B-Schläuche durch den ATr kann von beiden oder einem Truppangehörigen durchgeführt werden. Vor dem „Wasser Marsch“-Kommando des ATrFü muss der Verteiler auf dem Verteilerpunkt liegen. Bei gefüllter B-Leitung kann der ATrM den Verteiler unbeaufsichtigt lassen.

5.5.2. Der Angriffstrupp legt 6 C-Schläuche im Verteilerbereich ab, rüstet sich mit C-Rohr und 1 Schlauchhalter aus und stellt sich im Verteilerbereich bereit. ATrFü meldet GrFü „Angriffstrupp einsatzbereit“.

5.5.3. ATrFü wiederholt den Einsatzbefehl „Angriffstrupp: Zur Abriegelung mit B-Rohr zur rechten Gebäudeseite vor! Trupp verlegt Leitung selbst!“. Der Angriffstrupp rüstet sich am Fahrzeug mit B-Rohr, Stützkrümmer und 2 B Schläuchen aus, verlegt die Leitung vom Verteiler zur Einsatzstelle, ATrFü befiehlt innerhalb des markierten Bereichs: „B-Rohr - Wasser Marsch!“. Wenn beim Befehl „B-Rohr-Einsatz“ kein Wasser am Verteiler ist oder der Verteiler vom STr oder Me (noch) nicht bedient wird, kann der ATr an der Verteilerlinie mit dem Beginn des Zeittaktes 3 warten, bis der Verteiler bedient wird. Das Ankuppeln von B-Rohr und Stützkrümmer und das Kuppeln der beiden B Schläuche durch den ATr kann von beiden oder von einem Truppangehörigen durchgeführt werden. An das B-Strahlrohr / Stützkrümmer wird der B-Schlauch gemeinsam durch ATrFü und ATrM angekuppelt. Für das Kuppeln von B-Rohr und Stützkrümmer ist kein bestimmter Platz vorge schrieben.